



DXmic / DXmic Pro Ground Microphone

最新型的智能数字电子听漏仪

DXmic智能数字电子听漏仪是英国豪迈水管 理公司 (HWM) 推出的最新一代听漏仪。该 产品是在久负盛名的Xmic听漏仪基础上研制, 同时增加了触屏操作等一系列的创新功能。DXmic智能数字电子听漏仪具有最佳听声音质, 并具有自动滤波和频率显示功能。DXmic Pro版本具有噪声录音功能, 可以记录现场漏水噪声, 使漏点精确定位工作能够快速完成。

使用DXmic App可以下载现场数据和录音文件, 并远传传送。(适用于Pro版本) 该设备配备的仪器箱坚固耐用, 具有充电功能, 可将仪器放置在箱内进行充电。



主要功能和特点

- 听音卓越: 最佳音质
- 坚固耐用: 外壳坚固, 配固定式手提带
- 彩色触屏: 多功能图形清晰显示, 方便使用
- 无线功能: 无线耳机, 无线传输音频或设置数据至电脑 (可选无线耳机或标准有线耳机)
- 频率显示: 每次分析或设置滤波时显示频率
- 操作灵活: 自动或手动滤波皆可
- 升级兼容: 兼容Xmic听漏仪的防风探头和手持探头
- USB功能: 用于数据传输和固件升级
- 电池寿命长: 锂离子电池, 工作时间15-25小时
- 用户友好: 具有安全噪声水平切断功能和噪声消除滤波器
- 最低噪声记录和显示: 用于漏点精确定位
- 自动滤波功能升级: 需频率分析显示功能支持 (Pro版本适用)
- APP版本*: 用于下载结果并远传 (Pro版本适用)

应用

DXmic是最新一代的地面拾音听漏设备, 提供最佳音质, 帮助用户在现场精确定位漏点。应用最新数字技术, 包括自动滤波 (Pro) 和频率分析 功能, 频率分析主要用于较差的现场环境和低频噪声环境 (塑料管线)。彩色触摸屏使设备更易于操作, 可以启用多种信号和频率显示。该设备兼容Xmic听漏仪的传感器, 便于老用户进行升级。

奥华世纪 (北京) 科技发展有限公司
 地址: 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼
 12层1228
 电话: 010-84918967
 传真: 010-84918967
 Email: info@aohuacn.com

| | |
|----------|--|
| 频率范围 | 0 - 5000Hz |
| 电池工作时间 | 大于 25 小时 (无背光显示) 大于 15 小时 (有背光显示) |
| 充电时间 | 最长 8 小时 |
| 充电器 | 通用110-240V交流充电器, 带12V直流输出 (可选车载适配器), 仪器可在机箱内充电。USB插口可用于手机充电。 |
| 重量 | 600g (含电池) |
| 工作温度 | -15℃至 +50℃ |
| 尺寸 | 长193 x 宽109x高60mm |
| 键盘 | LCD 触摸屏 |
| 显示屏 | 5寸TFT 彩色液晶屏 |
| 防护等级 | IP65 |
| 耳机连接 | 无线或有线连接, 噪声过高时自动切断以保护听力 |
| 耳机 | 标配蓝牙耳机或优质有线耳机 可选航空音质耳机 |
| 防风探头 | 防风探头内置高灵敏压电陶瓷传感器, 防护外壳材质为丁腈橡胶 降低噪音 |
| 手持探头(可选) | 1.5m探头连线 重量: 2.9kg 手持探头带有一个三脚底座和两节不锈钢探杆, 主要用于软质地面, 每节探杆长度 为400mm |
| 显示 | -- 显示噪声强度、滤波选择和频率分析 - 最低噪声水平图示 - 功能选项 |

MONITORING ASSETS, DELIVERING DATA, BRINGING CONTROL